



**Technische Daten Ledvance LED spot  
G53 AR111 11.7W 450lm 40D - 930  
Warmweiß | Höchste Farbwiedergabe  
- Dimmbar - Ersatz für 50W**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247619                           |
| EAN                                     | 4099854048562                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | LED AR111 GLOWdim S 7.2W 927 G53 |
| Originalverpackung                      | 6                                |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                          |
| Energieeffizienzklasse                  | G                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                            |

## Technische Informationen

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Technologie           | LED                 |
| Produkttyp            | G53 LED             |
| Ersetzt (Watt)        | 50                  |
| Lampen Spannung (V)   | 12                  |
| Watt                  | 7.2                 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 24                  |
| Dimmbar               | Dimmbar             |
| Sockel                | G53                 |
| Farbcode              | 927 Extra Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)   | 2700 Extra Warmweiß |

Farbwiedergabestufe (Ra) 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe

Helle Farbe Weiß

Farbsteuerung Einzelfarbe

Lichtstrom (Lumen) 450

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) 62.5

Sensortyp Kein Sensor

## Produktinformationen

Produktserie LED AR111 GLOWdim S

## Maße

Länge (mm) 55

Durchmesser (mm) 111

Lampenform Spot

Formbezeichnung AR111

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

